

4K 分割畫面 KVM 切換器

Model:CQ4155K

功能特性

- 4 埠 HDMI 4 埠 USB 訊號輸入 · 1 埠 HDMI 2 埠鍵鼠埠輸出 KVM 切換器。
- 支援四分割、左右二分割、上下二分割等多種模式，滿足不同工作情境需求。
- 本產品支援 3840x2160 @30HZ 的高解析度。
- 支援 5 種手動調整輸出埠解析度，滿足不同裝置與顯示器的需求。
- 透過 KVM 切換功能，使用者可利用鍵盤熱鍵快速切換畫面顯示模式與音頻輸出，同時享受四分割滑鼠漫遊帶來的便利操作體驗。
- 內建 多種畫面模式: 4 分割畫面/ 3 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小畫面/ 1 大 2 小畫面/ 1 大 3 小畫面/ 全螢幕畫面。
- 軟體支援多視窗管理功能，可自由調整視窗大小、位置，並進行疊層操作，實現靈活的桌面佈局。
- PANIO 快速切技術: 支援 0 秒切換顯示功能。
- 控制方式: 遙控器，面板按鍵，滑鼠跨屏切換，場景快捷鍵, TCP/IP, RS-232 指令。
- 支援 影音分離技術，輸出內建 3.5mm 音訊埠，可額外接喇叭輸出聲音。
- 支援 8 組場景儲存功能，可快捷使用儲存起來的各種顯示模式。

規格表

| | |
|--------|---|
| 輸入介面 | 4 x HDMI, 4 x USB |
| 輸出介面 | 1 x HDMI, 2 x USB 接滑鼠/ 鍵盤, 1 x 3.5mm |
| 輸出螢幕功能 | 可任意選擇各種多視窗畫面或單畫面，支援快速 0 秒切換功能及滑鼠跨屏漫遊功能。 |
| 支援解析度 | 輸入最高支援 3840x2160 30Hz 輸出支援 3840x2160 30Hz, 3840x1080 30Hz, 2560x1440 60Hz · 1920x1080 60Hz, 1280x720 60Hz 可選 |
| 簡報顯示模式 | 4 分割畫面/ 3 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小畫面/ 1 大 2 小畫面/ 1 大 3 小畫面/ 全螢幕畫面/ 不變型分割畫面 |
| 切換方式 | 遙控器, 按鍵, USB 滑鼠跨屏切換, TCP/IP, RS-232 指令 |
| 電源供應 | AC 90V-260V |
| 重量 | 2.9 Kg |
| 尺寸 | 435 x 241 x 44mm (LxWxH) |

連接示意圖

一組USB鍵盤/滑鼠 跨屏切換+分割



網頁產品外觀僅供參考,以實際出廠為準

包裝內容物

- 1 X CQ4155K
- 4 X USB 線材
- 1 X 遙控器 (內無附電池)
- 1 X 電源線
- 1 X 說明書