

4K 分割畫面 KVM 切換器

Model:CQ4155K_Lite

功能特性

- 4 埠 HDMI 4 埠 USB 訊號輸入，1 埠 HDMI 2 埠鍵鼠埠輸出 KVM 切換器。
- 本產品支援 3840x2160 @30HZ 的高解析度。
- 支援 5 種手動調整輸出埠解析度，滿足不同裝置與顯示器的需求。
- 透過 KVM 切換功能，使用者可利用鍵盤熱鍵快速切換畫面顯示模式與音頻輸出，同時享受四分割滑鼠漫遊帶來的便利操作體驗。
- 內建多種畫面模式: 4 分割畫面/ 3 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小畫面/ 1 大 2 小畫面/ 1 大 3 小畫面/ 全螢幕畫面。
- 軟體支援多視窗管理功能，可自由調整視窗大小、位置，並進行疊層操作，實現靈活的桌面佈局。
- PANIO 快速切技術: 支援 0 秒切換顯示功能。
- 控制方式: 遙控器, 面板按鍵, 滑鼠跨屏切換, 場景快捷鍵, RS-232 指令。
- 支援影音分離技術, 輸出內建 3.5mm 音訊埠, 可額外接喇叭輸出聲音。
- 支援 8 組場景儲存功能, 可快捷使用儲存起來的各種顯示模式。
- 雙分割截圖技術，支援 2 分割等比例全螢幕顯示，廣泛應用於高精準度行業，如醫療影像、半導體製造、顯微應用及電子測試系統。

規格

型號	CQ4155K_Lite
輸入介面	4 × HDMI, 4 x USB
輸出介面	1 x HDMI, 2 x USB 接滑鼠/ 鍵盤, 1 x 3.5mm
輸出螢幕功能	可任意選擇各種多視窗畫面或單畫面切換, 支援快速 0 秒切換功能及滑鼠跨屏漫遊功能。
支援解析度	輸入最高支援 3840x2160 30Hz 輸出支援 3840x2160 30Hz, 3840x1080 30Hz, 2560x1440 60Hz · 1920x1080 60Hz, 1280x720 60Hz 可選
簡報顯示模式	4 分割畫面/ 3 分割畫面/ 2 分割畫面/ 1 大 1 小子母畫面/ 1 大 2 小畫面/ 1 大 3 小畫面/ 全螢幕畫面/不變型分割畫面
切換方式	遙控器, 按鍵, USB 滑鼠跨屏切換, RS-232 指令
電源供應	DC 12V
重量	1.1 Kg
尺寸	302 x 152 x 40mm (LxWxH)

連接示意圖

一組USB鍵盤/滑鼠 跨屏切換+分割



網頁產品外觀僅供參考,以實際出廠為準

包裝內容物

- 1 X CQ4155K_Lite
- 4 X USB 線材
- 1 X 遙控器 (內無附電池)
- 1 X DC 12V 變壓器
- 1 X 說明書